





开机主界面

产品特点


1. 对三相电能质量做全面分析和诊断。
2. 4 款电流传感器提供选择，应对各种场所。
3. 4 通道电流、3 通道电压同时测量。
4. 测试精度 0.5 级，测试稳定，抗干扰能力强。
5. 触摸彩屏、人机操作简洁、中英文双语操作界面。
6. 通过 USB 通讯在电脑上进行分析。
7. 大容量锂电池。

产品功能

1. 波形实时显示(3路电压/4路电流)。
2. 电压和电流真有效值。
3. 相量图显示。
4. 各相谐波的测量，达51次谐波。
5. 柱形图显示各相电流和电压的谐波含有率。
6. 总谐波失真度(THD)。
7. 各相有功/无功/视在功率值及总值。
8. 电压电流功率趋势图。
9. 三相不平衡度测量(电压和电流)。
10. 录制波形及参数。
11. 截屏保存。
12. 触摸屏操作。
13. 电压闪变，电压骤升骤降捕捉。
14. 启动电流和浪涌电流监测。
15. USB接口与电脑上位机通信。
16. 可设定仪器的接线方式及电网类型。
17. 可选定不同电流钳和不同电压电流测试变比。



综合参数-三相四线测试界面



相位测量-三相四线测试界面



不平衡度-三相四线测试界面

一般规格

电源	DC7.4V, 5200mAh 可充锂电池，外接充电器
显示模式	5 寸触摸彩屏
工作电流	约 490mA
电流钳规格 (选配)	015B 电流钳: 17mm×18mm; 042B 电流钳: 35mm×40mm; 050B 电流钳: Φ50mm; 300FA 柔性电流钳: Φ300mm;
仪器尺寸	长宽厚: 240mm×170mm×68mm
通道数	3 路电压, 4 路电流。

电压量程	2V~600V
电流量程	015B 电流钳: 10mA~10.0A; 042B 电流钳: 0.1A~100A; 050B 电流钳: 1A~1000A; 300FA 电流钳: 10A~6000A;
频率量程	40Hz~70Hz。
谐波	有, 2~51 次。
总谐波失真	有, 2~51 次, 各相
三相不平衡度	有
通讯接口	USB
菜单语言	中文、英文可切换
电池电量指示	电池符号显示电量, 当电池电量过低时, 仪器会自动关机。
自动关机	在录制功能打开下, 仪器不自动关机。 未打开录制功能情况, 可根据设定的 15 分钟、30 分钟、60 分钟时间后自动关机。
仪器质量	约 8kg (含包装及附件)
输入阻抗	测试电压输入阻抗为: $1M\Omega$ 。
耐压	仪器线路与外壳间耐受 3700V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1 分钟
绝缘	仪器线路与护套外壳之间 $\geq 10M\Omega$ 。
结构	双重绝缘, 带绝缘防振护套。
适合安规	IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV, IEC61010-031, IEC61326, 污染等级 2。
工作温湿度	-10℃~40℃; 80%RH 以下。
存放温湿度	-10℃~60℃; 70%RH 以下。
随机附件	主机: 1 台; 工具包: 1 件; 表笔测试线: 4 条 (黄, 绿, 红, 黑各 1 条); 鳄鱼夹: 4 个; 电源适配器: 1 个; 4G 内存卡: 1 个; 电流传感器: 选购 (300FA 电流钳含电池)

仪表精度

测量	测量范围	显示分辨率	参考范围内的最大误差
频率	40Hz~70Hz	0.001Hz	$\pm (0.01)\text{Hz}$
电压真有效值	2V~600V	最小分辨 0.001V	$\pm (0.5\%rdg)$
电流真有效值	10mA~6000A	最小分辨 0.001A	$\pm (0.5\%rdg)$
有功功率	0.0000W~3600kW	最小分辨 0.001W	$\pm (1\%rdg+3dgt)$; $\cos\phi \geq 0.8$ $\pm (1.5\%rdg+10dgt)$; $0.2 \leq \cos\phi < 0.8$
无功功率	0.0000VAR~3600kVAR	最小分辨 0.001VAR	$\pm (1\%rdg+3dgt)$; $\sin\phi \geq 0.5$ $\pm (1.5\%rdg+10dgt)$; $0.2 \leq \sin\phi < 0.5$
视在功率	0.0000VA~3600kVA	最小分辨 0.001VA	$\pm (1\%rdg+3dgt)$
功率因数	-1.000~1.000	0.001	$\pm (1.5\%rdg+3dgt)$; $\cos\phi \geq 0.5$ $\pm (1.5\%rdg+10dgt)$; $0.2 \leq \cos\phi < 0.5$
相位角	-179° ~180°	0.001°	$\pm (3^\circ)$
电压谐波比 包含 2~51 次 ($V_{rms}>50V$)	0.0%~99.9%	0.001%	(2~20 次) $\pm (1\%rdg+5dgt)$ (21~30 次) $\pm (1\%rdg+10dgt)$ (31~51 次) $\pm (1\%rdg+15dgt)$
电压谐波角 ($V_{rms}>50V$)	-179° ~180°	0.001°	$\pm (3^\circ)$ 谐波 2~25 次 $\pm (10^\circ)$ 谐波 26~51 次

电流谐波比 包含 2~51 次 (Arms>I 量程÷100)	0.0%~99.9%	0.001%	(2~20 次) ±(1%rdg+5dgt) (21~30 次) ±(1%rdg+10dgt) (31~51 次) ±(1%rdg+15dgt)
电流谐波角 (Arms>I 量程÷100)	-179° ~180°	0.001°	±(3°) 谐波 2~25 次 ±(10°) 谐波 26~51 次
总谐波率 (THD 或 THD-F) ≤50	0.0%~99.9%	0.001%	±(1%rdg+10dgt)
失真因数 (DF 或 THD-R) ≤50	0.0%~99.9%	0.001%	±(1%rdg+10dgt)
三相不平衡	0.0%~100%	0.01%	±(1%)

电流钳特性 (选购件)

电流钳类型	电流钳图片	电流真有效值	最大分辨率	电流真有效值最大误差	相位角 φ 最大误差
ETCR 015B CT 尺寸: 17mm×18mm		10mA~10.0A	1mA	±(1%rdg+0.05%fs)	±(2°)
ETCR 042B CT 尺寸: 35mm×40mm		0.10A~100A	1mA	±(1%rdg+0.05%fs)	±(2°)
ETCR 050B CT 尺寸: Φ50mm		1.0A~1000A	1mA	±(2%rdg+0.05%fs)	±(2°)
ETCR 300FA CT 尺寸: Φ300mm		10.0A~6000A	1mA	±(1%rdg+0.05%fs)	±(2°)

